

Akko YU01 トライモード VIA 対応

ユーザーマニュアル 日本語改訂版

ご使用前に

Akko 製品をご購入・ご使用いただきありがとうございます。製品をご使用になる前に本マニュアルをよくお読みいただき、後日に参照できるよう大切に保管してください。

同梱物

項目
キーボード本体
ユーザーマニュアル
USB ケーブル
レシーバー

動作環境 / 接続方法

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 以降。USB ケーブルをパソコンの空いている USB-A ポートに接続すると使用できます。

LED インジケーター

状態	位置	再接続	ペアリング	接続完了
Bluetooth 1	Q キー	青色でゆっくり点滅	青色で速く点滅	点滅停止
Bluetooth 2	W キー	黄色でゆっくり点滅	黄色で速く点滅	点滅停止
Bluetooth 3	E キー	紫色でゆっくり点滅	紫色で速く点滅	点滅停止
2.4G	R キー	緑色でゆっくり点滅	緑色で速く点滅	点滅停止
有線モード	T キー	なし	なし	なし

キーコンビネーション

Fn + 右 Ctrl で、ファンクションキーと数字キーを切り替えられます。

Fn + キー	機能
Fn + U	Prt Sc
Fn + I	ScrLk
Fn + O	Pause

Fn + K	Home
Fn + L	End
Fn + 右 Ctrl	F キーエリア / 数字キーエリア切り替え

ファンクションキー (Windows)

Fn +	機能	Fn +	機能
F1	マイコンピュータ	F7	前の曲
F2	ホームページ	F8	再生 / 一時停止
F3	メール	F9	次の曲
F4	電卓	F10	ミュート
F5	音楽プレイヤー	F11	音量を下げる
F6	停止	F12	音量を上げる

数字キーに切り替えた時のファンクションキーショートカット

Fn +	機能	Fn +	機能
1	F1	8	F8
2	F2	9	F9
3	F3	0	F10
4	F4	-	F11
7	F7	+	F12

システム機能 (Windows / Mac)

機能	操作
Win キー ロック	Fn + 左 Win
工場出荷時設定に戻す	Fn + Esc を 3 秒長押し
システム切り替え	Fn + A (Windows) / Fn + S (Mac)

Mac キー	割り当て
右 Alt	Command
左 Alt	Command
左 Win	Option

Mac ファンクションキー

Fn +	機能	Fn +	機能
F1	画面の明るさを下げる	F8	再生 / 一時停止
F2	画面の明るさを上げる	F9	次の曲
F3	Mission Control を開く	F10	ミュート
F4	Siri を起動	F11	音量を下げる
F7	前の曲	F12	音量を上げる

注：Mac モードで数字キーエリアに切り替えた場合

Fn +	機能	Fn +	機能
1	F1	8	F8
2	F2	9	F9
3	F3	0	F10
4	F4	-	F11
7	F7	+	F12

ライティングカスタマイズ

Fn +	機能
Ins	メインバックライトカラーの切り替え
↑	明るくする
↓	暗くする

←	アニメーション速度を遅くする
→	アニメーション速度を速くする
Del	メインバックライトエフェクトの切り替え
PgDn	サイドライトエフェクトの切り替え
PgUp	ライト OFF / ON

接続ガイド

Fn +	モード	操作
Q	Bluetooth 1	短押し：再接続 / 長押し：ペアリング
W	Bluetooth 2	短押し：再接続 / 長押し：ペアリング
E	Bluetooth 3	短押し：再接続 / 長押し：ペアリング
R	2.4G ワイヤレス	短押し：再接続 / 長押し：ペアリング
T	有線モード	有線接続

ペアリング / バッテリー確認

2.4G は Fn + R でモードに入り、Fn + R を 3 秒長押ししてペアリングします。Bluetooth は Fn + Q / W / E で各チャンネルに入り、該当キーを 3 秒長押ししてペアリングします。ワイヤレスモードでは Fn + Backspace でバッテリー残量を確認できます。

VIA / キー・ライティングカスタマイズ

VIA はキーボード設定やパーソナライズのためのソフトウェアです。Web 版は <https://usevia.app/>、アプリ版は <https://github.com/the-via/releases/releases> から利用できます。接続に問題がある場合は、キーボードモデル固有の V3 JSON ファイルを読み込んでください。

Akko 日本のお客様向け保証およびサービスのご案内

1. Akko は、日本の正規代理店から購入いただいたお客様に対し、1 年間の製品品質保証を提供いたします。保証サービスをご利用の際は、お買い求めの正規代理店までご連絡ください。
2. 保証期間終了後にかかる修理費用は、お客様のご負担となります。お客様ご自身でキーボードを修理される場合も、Akko より説明書およびサポートファイル（英語のみの場合がございます）を提供いたします。ただし、ご自身で修理することで生ずる可能性のある損失については、お客様が全ての責任を負うものとなります。
3. 製造元または正規代理店の指示がない状態でキーボードを分解した場合、保証はその状態を問わず無効となります。
4. 返品および保証に関するポリシーは、販売プラットフォームによって若干異なる場合があります。詳細に

についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。上記の保証情報は、日本国内の購入にのみ適用されます。

会社情報

項目	内容
会社名	Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd
住所	3502 Evergrande Tianjin Tower B, No.15 Jiannan Rd, Nanshan District, Shenzhen, China
電話	0755-23216420
ウェブサイト	www.akkogear.com
原産地	Shenzhen, China
表記	中国製 / Made in China