

Akko MetaKey

Quick Start Guide 日本語


1. Akko + iPhone (取り付け方)



- 1.1. 画像のように、iPhone を Akko MetaKey に少し角度をつけて挿入します。
- 1.2. 「カチッ」という音がしてロックされたことを確認したら、製品本体の上部を調整し、iPhone にしっかり密着するように合わせます。
- 1.3. 装着中に USB-C 端子に過度な力をかけないようにしてください。

2. 基本操作



アイコン	機能
	入力方法を切り替えます。

	1 回クリックすると、一時的に大文字入力に切り替わります。ダブルクリックすると大文字入力にロックします。もう一度ダブルクリックするとロックを解除します。(インジケータは点灯)
0 123	1 回クリックすると、一時的に記号キーモードへ切り替わります。2 秒長押しすると、記号キーモードをロック / 解除します。(インジケータはゆっくり点滅)
CMD	各種のアプリで使える iOS ショートカットキーです。
	クリックすると音声入力を開始します。長押しで Siri を起動します。
	iOS キーボードの表示 / 非表示を切り替えます。
	バックライトの ON / OFF を切り替えます。
	5 秒間長押しすると、データ転送モードに切り替わります。インジケータが点滅し、キーボードのボタンがロックされます。

3. ショートカット例

アプリ / 場面	キー操作	機能
どのアプリでも	CMD + H	ホーム画面へ戻る
どのアプリでも	CMD + Space	検索を呼び出す
Safari	CMD + N	新しいタブを開く
Safari	CMD + W	タブを閉じる
メール	Del	メールを削除
メール	CMD + R	メールに返信

4. アクション一覧 (記号・数字入力)

Fn キーとの組み合わせで、特殊文字や数字を入力できます。

キー操作	入力	キー操作	入力

Fn + Q	-	Fn + F	;
Fn + W	/	Fn + G	"
Fn + E	,	Fn + H	4
Fn + R	.	Fn + J	5
Fn + T	!	Fn + K	6
Fn + Y	1	Fn + L	?
Fn + U	2	Fn + Z	%
Fn + I	3	Fn + X	&
Fn + O	\$	Fn + C	*
Fn + P	#	Fn + V	'
Fn + A	(Fn + B	7
Fn + S)	Fn + N	8
Fn + D	:	Fn + M	9
Fn + Space	入力モード切り替え		

5. Akko + iPhone（取り外し方）

5.1 iPhone を上部の裏側から慎重に押し出し、Akko Metakey から外します。

5.2 iPhone を少し傾けた状態を保ち、Lightning または USB-C 端子を曲げないように注意しながら外してください。

5.3 iPhone を Akko Metakey からゆっくり引き抜きます。

Akko 日本のお客様向け保証およびサービスのご案内

1. Akko は、日本の正規代理店から購入いただいたお客様に対し、1 年間の製品品質保証を提供いたします。保証サービスをご利用の際は、お買い求めの正規代理店までご連絡ください。
2. 保証期間終了後にかかる修理費用は、お客様のご負担となります。お客様ご自身でキーボードを修理される場合も、Akko より説明書およびサポートファイル（英語のみの場合がございます）を提供いたします。ただし、ご自身で修理することで生ずる可能性のある損失については、お客様が全ての責任を負うものとなります。
3. 製造元または正規代理店の指示がない状態でキーボードを分解した場合、保証はその状態を問わず無効となります。

4. 返品および保証に関するポリシーは、販売プラットフォームによって若干異なる場合があります。詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。上記の保証情報は、日本国内の購入にのみ適用されます。

Certificate of Compliance

本製品は関連する品質基準に適合していることが確認されています。